Источники питания синусоидального напряжения

Преобразователи предназначены для электропитания переменным стабилизированным напряжением необходимой частоты ответственных потребителей в составе систем гарантированного электропитания или отдельно.

Технические характеристики источников питания синусоидального напряжения

Технические параметры	Ед. изм. / Описание	Значение параметров
Напряжение питающей сети	В	380+/-15%, 3ф =60 В, +/-15%
Частота питающего напряжения	Гц	50(60) +/- 0,5%
Выходное напряжение линейное	В	220+/-3%, 3ф
Частота выходного напряжения	Гц	50+/-1% 400+/-0,6%
Коэффициент несинусоидальности формы кривой выходного напряжения	%	5
cos[φ]		=0,6
Угол сдвига фаз линейных напряжений	град	120
Коэффициент небаланса выходных напряжений	%	5
КПД	%	>86
Режим работы	Непрерывный	